

Sisältyy



M8 kaapelikenkä



Hauenleuat

Valinnainen



Fuusatut hauenleuat



Fuusatut M6 tai M8 kaapelikenkä



akun merkkivalo

jatkojohto 2m



Autoplug



akun merkkivalo M8 kaapelikenkä

Blue Smart laturi IP65	12 V 4/5/7/10/15 A	24 V 5/8 A
Ottojännite	230 - 285 VAC	
Hyötysuhde	94%	95%
Tehonkulutus valmiustilassa	0,5 W	
Latausjännite, vakioitoiminto	Normaali: 14,4 V Ylin: 14,7 V Li-ion: 14,2 V	Normaali: 28,8 V Ylin: 29,4 V Li-ion: 28,4 V
Latausjännite, ylläpitotoiminto	Normaali: 13,8 V Ylin: 13,8 V Li-ion: 13,5 V	Normaali: 27,6 V Ylin: 27,6 V Li-ion: 27,0 V
Latausjännite, säilytystoiminto	Normaali: 13,2 V Ylin: 13,2 V Li-ion: 13,5 V	Normaali: 26,4 V Ylin: 26,4 V Li-ion: 27,0 V
Latausvirta, vakioitoiminto	4 / 5 / 7 / 10 / 15 A	5 / 8 A
Latausvirta, alennettu latausvirtatoiminto	2 / 2 / 2 / 3 / 4 A	2 / 3 A
Lämpötilakompensointi (vain lyijyakut)	16 mV/°C	32 mV/°C
Voidaan käyttää teholahteenä	Kyllä	
Vuotovirta	0,7 Ah/ kuukausi (1 mA)	
Suojaus	Napaisuuden vaihto Annon oikosulku Ylikuumeneminen	
Toimintalämpötila-alue	-20 / +50 °C (max. latausvirralla 30 °C) (cables retain flexibility at low temperature)	
Kosteus (ei tiivistävä)	Max 95 %	
KOTELO		
Akkuliitäntä	1,5 m:n punamusta kaapeli.	
230 V AC vaihtovirtaliitäntä	1,5 m:n kaapeli CEE 7/7, BS 1363 pistotulpalla (UK) tai AS/NZS 3112 pistotulpalla	
Suojausluokka	IP65 (roiskevedeltä ja pölyltä suojattu)	
Paino	0,9 kg	0,9 kg
Mitat (h x w x d)	IP65s 12V 4/5A : 45 x 81 x 182 mm IP65 12V 7A 24V 5A : 47 x 95 x 190 mm IP65 12V 10/15A 24V 8A : 60 x 105 x 190 mm	
STANDARDS		
Turvallisuus	EN 60335-1,EN 60335-2-29	
Säteily	EN 55014-1,EN 61000-6-3,EN 61000-3-2	
Häiriöt	EN 55014-2,EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-3-3	



www.victronenergy.com
Customer support: sales@victronenergy.com

Energy. Anytime. Anywhere.

Blue Smart laturi IP65

Ammattilaisen valinta

5 YEAR WARRANTY



- Automaattinen teholähdetoiminto
- IP65 suojaus pölyltä, vedeltä ja kemiallisilta aineilta
- Seitsemän portainen automaattilatausohjelma
- Syväpurkautuneiden akkujen virkistystoiminto
- Automaattinen latausvirran lämpötilakompensointi
- Pienikapasiteettisten akkujen lataustoiminto
- Li-ion akkujen lataustoiminto
- Asenna ja määritä, jännitteen ja virran lukema
- **Bluetooth Smart** -sovelluksen avulla



